

Spécifications techniques

Classification

Détecteur de sécurité à canal radio sonore

Type de sirène

Sans fil

Méthode d'installation

Intérieur

Compatibilité

Fonctionne uniquement avec [Hub](#), [Hub Plus](#), [Hub 2](#) et [ReX](#)

Type de notification

Son

Connecteur pour LED externe

Oui

Niveau de volume sonore

Réglable, 81–105 dB à une distance de 1 m

Durée d'alarme

Réglable — 3 à 180 s

Indication de l'état armé/désarmé

Oui

Délai de réception du signal d'alarme

0,15 s

Alimentation

Batterie: Deux batteries CR123A, 3 V

Autonomie de la pile

Jusqu'à 5 ans

[En savoir plus](#)

Technologie radio Jeweller

Portée de communication avec l'unité centrale - jusqu'à 2000 m en espace ouvert

Communication bidirectionnelle entre appareils

Fréquences de fonctionnement - 868,0 - 868,6 MHz

Puissance de sortie RF auto-réglable - jusqu'à 25 mW

Cryptage par paquets de données basé sur l'algorithme AES

Période d'interrogation du détecteur - 12 - 300 s

[En savoir plus sur Jeweller >](#)

Capteur de température

Oui

Plage de température de fonctionnement

-10°C à +40°C

Humidité admissible

Jusqu'à 75%

Indice de protection du boîtier

IP50

Anti-sabotage

Protection anti-sabotage

Détection de brouillage

Inviolable

Réglage et test à distance

+

Dimensions

75 × 76 × 27 mm

Poids

97 g

Certification

Grade 2, CE

Garantie

Remplacement et réparation dans les 24 mois suivant la date de vente. Les batteries ne sont pas couvertes par la garantie

Kit complet

Sirène HomeSiren
Panneau de montage SmartBracket
Connecteur pour indicateur LED
Deux batteries CR123A (préinstallées)
Kit de montage
Mode d'emploi